


# Parallelbausatz von FESTO

## EAMM-U-86-S62-70AA-177

Festo-Teilenummer: 8059036



**IBF GmbH**  
Bruchstraße 22 - 24  
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967

### Beschreibung

Parallelbausatz

Parallelbausatz EAMM-U-86-S62-70AA-177 passend für Elektrische Antriebe. Baugröße=86, Einbaulage=beliebig, Max. Drehzahl=5000 1/min, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %

### Datenblatt

| Merkmal                     | Eigenschaft           |
|-----------------------------|-----------------------|
| Baugröße                    | 86                    |
| Einbaulage                  | beliebig              |
| Max. Drehzahl               | 5000 1/min            |
| Lagertemperatur             | -25 - 60 °C           |
| Relative Luftfeuchtigkeit   | 0 - 95 %              |
| Schutzart                   | IP40                  |
| Umgebungstemperatur         | -10 - 60 °C           |
| Massenträgheitsmoment       | 175 kgmm <sup>2</sup> |
| Leerlaufantriebsmoment      | 0,25 Nm               |
| Übertragbares Drehmoment    | 9,5 Nm                |
| Produktgewicht              | 3300 g                |
| Schnittstellencode Aktuator | S62                   |
| Schnittstellencode Motor In | 70AA                  |
| Werkstoffhinweis            | RoHS konform          |

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.