

Parallelbausatz von FESTO **EAMM-U-50-D32-42A-78-S1**



Festo-Teilenummer: 1202312

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Parallelbausatz

Parallelbausatz EAMM-U-50-D32-42A-78-S1 passend für Elektrische Antriebe. Baugröße=50, Einbaulage=beliebig, Getriebeübersetzung=1:1, Max. Drehzahl=6000 1/min, LABS-Konformität=VDMA24364-B2-L

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Baugröße	50
Einbaulage	beliebig
Getriebeübersetzung	1:1
Max. Drehzahl	6000 1/min
Lagertemperatur	-25 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 - 60 °C
Massenträgheitsmoment	12,1 kgmm ²
Leerlaufantriebsmoment	0,01 Nm
Übertragbares Drehmoment	1 Nm
Produktgewicht	630 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.