

Endschalteranbau von FESTO **DAPZ-SB-I-30DC-DR-AR**



Festo-Teilenummer: 534475

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Endtasteranbau für DAPS

Endschalteranbau DAPZ-SB-I-30DC-DR-AR für Schwenkantriebe mit Montageschnittstelle nach VDI/VDE 3845. Zulässiger Kabeldurchmesser=7 - 13 mm, Basierend auf Norm=(* EN 60947-5-2, * VDI/VDE 3845 (NAMUR)), Bauform=rund, Einbaulage=beliebig, Kurzschlussfestigkeit=taktend

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Zulässiger Kabeldurchmesser	7 - 13 mm
Basierend auf Norm	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Bauform	rund
Einbaulage	beliebig
Kurzschlussfestigkeit	taktend
Schaltelementfunktion	Schließer
Verpolungsschutz	für alle elektrischen Anschlüsse
Messprinzip	induktiv
Schaltstellungsanzeige	ja
Betriebsspannungsbereich DC	10 - 30 V
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung	0 - 100 mA
Isolationsspannung	50 V
Max. Ausgangsstrom	100 mA
Schaltausgang	PNP

Stoßspannungsfestigkeit	0,5 kV
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-20 - 70 °C
Elektrischer Anschluss	Schraubklemme
Kabelverschraubung	M20x1,5
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäusedeckel	PC
Werkstoff Gehäusesockel	ABS+PC
Werkstoff Konsole	ABS+PC

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.