

Additionszähler von FESTO CCES-P-C8-E



Festo-Teilenummer: 549403

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Additionszähler

Additionszähler CCES-P-C8-E Konstruktiver Aufbau=Elektrischer Additionszähler mit Batterie, Rückstellart=Handtaste oder elektrisches Signal, Anzeige=8stellig, Max. Zählfrequenz=7,5 kHz, Max. Zählfrequenz bedämpft=30 Hz

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Konstruktiver Aufbau	Elektrischer Additionszähler mit Batterie
Rückstellart	Handtaste oder elektrisches Signal
Anzeige	8stellig
Max. Zählfrequenz	7,5 kHz
Max. Zählfrequenz bedämpft	30 Hz
Min. Impulsdauer Antrieb	15 ms
Min. Impulsdauer Rückstellung	15 ms
oberer Schwellenwert DC	5 - 30 V
Spannungsversorgung	Lithiumbatterie
unterer Schwellenwert DC	< 0,7 V
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 - 50 °C
Produktgewicht	30 g
Einstellung Zählengang	negative Flanke 30Hz

Zähleingang (Input)	programmierbar
Befestigungsart	Fronttafeleinbau
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PC

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.