


Parallelbausatz von FESTO EAMM-U-50-S38-38AA-78



Festo-Teilenummer: 8058926

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Parallelbausatz

Parallelbausatz EAMM-U-50-S38-38AA-78 passend für Elektrische Antriebe. Baugröße=50, Einbaulage=beliebig, Max. Drehzahl=6000 1/min, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Baugröße	50
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	6000 1/min
Lagertemperatur	-25 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 - 60 °C
Massenträgheitsmoment	12,1 kgmm ²
Leerlaufantriebsmoment	0,01 Nm
Übertragbares Drehmoment	1 Nm
Produktgewicht	600 g
Schnittstellencode Aktuator	S38
Schnittstellencode Motor In	38AA
Werkstoffhinweis	RoHS konform

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.